

# SMOKE FACTORY

## FOG AND HAZE GENERATORS

### Tour Hazer II

### „BOXED“



Die Tour Hazer Version für alle, die kein Roadbetrieb taugliches Case benötigen, aber dennoch nicht auf einen professionellen Hazer verzichten wollen. Der Tour Hazer II „**BOXED**“ kommt in einem kompakten und robusten Holzcase mit einem Einschub für einen 3ltr. Kanister.

The new Tour Hazer **BOXED** version is now available. For all those who want a professional Haze Generator, but do not need a Case for touring around the world. The „**BOXED**“ version Hazer comes in a compact and robust wooden Box, with a slot for a 3ltr. bottle.

# SMOKE FACTORY

## FOG AND HAZE GENERATORS



### Technische Daten:

Prozedur:	Dunsterzeuger nach dem Verdampferprinzip
Leistung:	1500 Watt
Versorgungsspannung:	240 V/50 Hz (auch als 110V Version erhältlich)
Fassungsverm. Fluidbehälter:	3ltr.
Nebelausstoß:	1% - 99% in 1% Schritten einstellbar
Nebelzeit:	Dauernebel auf 100%
Ansteuerungsmöglichkeiten:	DMX 512, stand alone, timer, analog 0-10V ~ 60 sec.
Aufheizzeit:	~ 60 sec.
Temperaturregelung:	Mikroprozessor-gesteuert
Betriebsumgebungstemperatur:	5° C to 45° C
Fluidverbrauch:	8,9 ml/min. (max.output), 1,0 ml/min. (40%)
Gewicht:	14,1 Kg
Maße:	50 x 27 x 26,5 cm

### optionales Zubehör:

W-DMX Receiver

### Technical Data:

Procedure:	hazemaker based on vapor. fog generator
Power:	1500 Watt
Power requirement:	240 V/50 Hz (110 V version also available)
Fluid bottle capacity:	3ltr.
Fog emission:	1% - 99% in 1% steps
Fog time:	continuous on 100%
Control choices:	DMX 512, stand alone, timer, analog 0-10V ~ 60 sec.
Heat-up time:	~ 60 sec.
Temperature control:	microprocessor-controlled
Ambient temperature:	5° C to 45° C (41° F to 113° F)
Fluid consumption:	8,9 ml/min. (max.output), 1,0 ml/min. (40%)
Weight:	14,1 Kg
Measures:	50 x 27 x 26,5 cm

### optional Accessories:

W-DMX Receiver